


使用手册

v. 22



Type 35

PD 供电
2-4S 锂电池平衡充电器

SKYRC

产品概述

感谢您购买天空创新 Type35 PD 供电 2-4S 锂电池平衡充电器！

Type35 是一款专为 2-4S 锂电池设计的简易充电器。USB-C 输入，充电功率高达 35W。使用前请仔细阅读说明书。


USB-C PD3.0 输入
(9-20V)

电池指示灯

警告指示灯

电池类型切换 /
启动键

2-4S 平衡口




操作说明

1. 连接电源，Type35 支持 USB-C 输入，工作电压为 PD3.0 9-20V。

USB-C PD3.0



2. 连接电池，注意极性。



3. 短按 “” 选择电池类型。

4. 长按 “” 2S 启动充电。

5. 短按 “” 停止充电。

⚠ 注意事项

请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。充电时请勿离开充电器。如果出现任何异常，请立即停止充电。

- ⚠ Type35 充电器仅适用于锂电池组。请勿尝试为未在本说明书列明的电池类型充电，以防发生火灾。
- ⚠ 电池和充电器在充电过程中会发热，请在通风良好、安全的地方使用。
- ⚠ 不要在无人照看的情况下使用充电器。
- ⚠ 不要对已经损坏或者有缺陷的电池进行充电。
- ⚠ 如果有任何功能异常，请立刻中断充电。
- ⚠ 确保充电器远离高温，潮湿，雨水以及阳光直射
- ⚠ 请勿在高温，潮湿或阳光直射的地方使用或存放。
- ⚠ 请在小孩够不到的地方使用和保管。

提示：

PD 输入范围为 9-20V，请保证输入电压大于电池截止电压；否则可能会导致报错或无法将电池充满！

参数

输入电压	PD3.0, 9-20V
充电功率	Max. 35W
待机功耗	Max. 0.8W
电池类型	LiPo, LiHV, LiFe
电池节数	2-4S
充电电流	Max. 2A
充电电压	LiPo: 4.20V/cell
	LiHV: 4.35V/cell
	LiFe: 3.65V/cell
平衡电流	Max. 300mA
工作温度	0°C ~ 40°C
工作湿度	5% ~ 75%RH 无冷凝
存储温度	-10°C ~ 70°C
存储湿度	5% ~ 75%RH 无冷凝
尺寸	84x48x22mm
重量	约 53g

LED 指示灯状态

	LED 灯状态	充电器状态
电池指示灯	黄灯常亮	待机
	绿灯闪烁	充电中
	绿灯常亮	充电完成
警告指示灯	红灯闪烁	电池断开 / 单节电池电压过高或过低
	红灯常亮	输入电压低于电池电压
	黄灯常亮	过温保护

Conformity Declaration

Type35 satisfies all relevant and mandatory CE directives and FCC Part 15 Subpart B.

Test Standard	Title	Result
EN 55014-1	Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1:Emission	Conform
EN 55014-2	Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2: Immunity Product Family Standard	Conform
EN 61000-3-2	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: – Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16 A per phase)	Conform
EN 61000-3-3	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limitation of voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16 A.	Conform
FCC Part Subpart 15B	Title 47 Telecommunication PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES Subpart B - Unintentional Radiators	Conform

包装内容



1 * SkyRC Type35



1 * 用户手册

免责声明

此款充电器的设计，仅仅适用于此说明书中所列出的电池类型。如用户将充电器用于说明书中所列的之外的用途，本公司不承担任何责任。我们无法确定你使用前是否仔细阅读过操作说明书，也无法控制你使用及储存该产品的方式。

基于以上原因，我们拒绝承担任何因使用或操作不当导致或者与此相关的损坏 / 损失。法律规定范围内的，由于我公司产品造成的直接或者间接的损失，我司的赔偿将以购买该产品上的发票金额为准。

保修与服务

天空创新科技（深圳）有限公司产品自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票 / 收据日期为准。在正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以凭发票 / 收据和损坏的产品联系经销商或我司售后部办理维修，联系方式 0755-83860222。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- 由于自行拆装、修理而造成的故障；
- 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- 商业用途上造成的变色、擦伤等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司售后部也会热情为您服务。

- 保修期外，我司可为在售产品提供维修；
- 我司有升级换代的权利，恕不另行通知。

内容如有更改，恕不另行通知；
请参阅网站以获取最新版本！

制造商：

天空创新科技（深圳）有限公司

深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路旁美泰科技园
4 栋 4、5、8 层

www.skyrc.com © 2025.07 7504-2008-02

